

## EQUIPO CONTRA INCENDIO

Modelo:

**IA1-1-2-MD191,  
IA1-1-2-10-2,  
BMV2-70-203**



**IA1-1-2-MD191, IA1-1-2-10-2, BMV2-70-203**

### DATOS DE LA BOMBA DIESEL

<b>MODELO:</b>	IA1-1/2
<b>SUCCION:</b>	Ø 2" ROSCADA
<b>DESCARGA:</b>	Ø 1-1/2" ROSCADA
<b>IMPULSOR:</b>	Ø 9"

### DATOS DEL MOTOR DIESEL RUGGERINI

<b>MOTOR:</b>	RUGGERINI	<b>RPM:</b>	3600
<b>POTENCIA:</b>	19	<b>CILINDROS</b>	2
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	851 CM <sup>3</sup>	<b>RADIO COMPRES.</b>	19:01
<b>MAX. TORQUE (Nm)</b>	40.5 @ 2400	<b>CARRERA PISTON</b>	75 MM

### DATOS DE LA BOMBA ELECTRICA

<b>MODELO:</b>	IA1-1/2"
<b>SUCCION:</b>	Ø 2" BRIDADA
<b>DESCARGA:</b>	Ø 1-1/2" BRIDADA
<b>IMPULSOR:</b>	Ø 8"

### DATOS DEL MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL

<b>MOTOR:</b>	TCCVE	<b>RPM:</b>	3505
<b>POTENCIA:</b>	10 HP	<b>POLOS:</b>	2
<b>FRECUENCIA</b>	60 HZ	<b>VOLTAJE:</b>	230/460
<b>FASES :</b>	3	<b>AMPERAJE:</b>	26/13

### DATOS DE LA BOMBA JOCKEY

<b>MODELO:</b>	BMV2-70-203
<b>SUCCION:</b>	Ø 1-1/4" BRIDADA
<b>DESCARGA:</b>	Ø 1-1/4" BRIDADA
<b>IMPULSORES:</b>	7

### DATOS DEL MOTOR ELECTRICO JOCKEY

<b>MOTOR:</b>	TCCVE	<b>RPM:</b>	3500
<b>POTENCIA:</b>	2 HP	<b>POLOS:</b>	2
<b>FRECUENCIA</b>	60 HZ	<b>VOLTAJE:</b>	230/460
<b>FASES:</b>	3	<b>AMPERAJE:</b>	5.9/3

### DATOS DEL EQUIPO EN GENERAL

<b>LARGO:</b>	140 CM	<b>ANCHO:</b>	80 CM	<b>ALTO:</b>	180 CM
<b>PESO:</b>	350 KGS	<b>TABLERO COMB. :</b>	12 V/1 BAT.	<b>PRESOSTATOS:</b>	0-10 KGS